

Montage du frein à main au tableau de bord avec des disques à l'avant



Les modèles de 4L ont soit 4 tambours et le frein à main au tableau de bord, soit 2 freins à disques à l'avant et le frein à main est entre les 2 fauteuils avant (comme sur n'importe quelle voiture...).

Or je souhaitais garder commande de frein à main au tableau de bord lorsque j'ai monté des freins à disque sur ma 4L et pour ce faire j'ai réalisé un petit bricolage simple comme tout. Je vais donc décrire très rapidement dans ce tutoriel la manière dont j'ai réalisé mon montage pour ceux qui voudraient eux-aussi garder le charme du frein à main de 4L d'antan.

Fabrication des câbles de freins :

On ne peut pas les trouver en pièces d'origine dans les bonnes longueurs, ils sont forcément trop courts. Il faut donc se les fabriquer soit même sur mesure (on peut les faire fabriquer mais c'est beaucoup plus cher).

Pour cela il faut :


- un peu moins de 8 mètres de câble d'environ 3mm de diamètre (ce qui est sensiblement le diamètre des câbles normaux de 4L)
- un peu moins de 8 mètres de gaine adaptée aux diamètres du câble
- 4 serre-câbles en vente dans n'importe quel magasin de bricolage
- les 4 arrêteurs métallique de bout de gaines s'insérant dans les flasques et le mécanisme de frein à main de la 4L (se sont des pièces à récupérer sur les anciens câbles)
- les 2 ressorts entourant les câbles au niveau des garnitures de freins



Câble et gaine au mètre



Serre-câbles



Arrêteur de gaine et ressort de câbles

Ensuite je me suis fabriqué les câbles en suivant le modèle des câbles normaux pour 4L hormis le fait qu'ils soient presque 1 mètre plus long que ceux des 4L avec freins à disque.

Sur la photo c'est un câble d'origine pour 4L à disques, juste pour montrer à quoi il ressemble.



Notez que pour assurer le coup j'ai étamé l'intérieur des serre-câbles afin d'augmenter leurs résistances à l'arrachement.



La fixation des câbles sur le châssis ne m'a pas posé de souci, j'ai juste fait attention à ne pas trop plier les gaines. Quand aux fixations, soit j'ai réutilisé celles existantes lorsque c'était possible, soit j'ai improvisé des fixations à l'aide de collier plastique par exemple :



Au niveau des flasques et du levier de frein à main, pas de soucis non plus, ils s'installent comme des câbles normaux.



En gros ce montage m'a coûté environ 30-40€ (principalement le prix du câble et de gaine).

Bref, mon montage est certainement perfectible, mais il a le mérite d'une part de préserver le charme du frein à main au tableau de bord et d'autre part de fonctionner correctement puisque ma 4L a passé 2 contrôles techniques comme cela sans aucun souci.